


## Datenblatt

**KNX IP Interface 732 secure**

(Art. # 5248)

*Kompakte busversorgte Schnittstelle zwischen LAN/Ethernet und KNX-Bus***Anwendung**

Das KNX IP Interface 732 *secure* in kompaktem Design mit einer Breite von nur 1 TE (18 mm) wird über den KNX Bus mit Spannung versorgt. Das Gerät dient als Schnittstelle zwischen IP und KNX und kann als Programmierschnittstelle für die ETS® verwendet werden. Von jedem Punkt im LAN kann auf den KNX Bus zugegriffen werden. Mit dem KNX IP Interface 732 *secure* ist auch eine Bus-Programmierung über das Internet möglich.

Das Gerät unterstützt KNX Security. Die Option kann in der ETS aktiviert werden. Als Secure Interface über die Schnittstellenfunktion (Tunneling) verhindert KNX Security den unbefugten Zugriff auf das System.

Die Taster und LEDs auf dem Gerät erlauben eine lokale Diagnose des aktuellen Betriebszustands und eventueller Kommunikationsfehler.

**Technische Daten**

## Elektrische Sicherheit

- Schutzart (nach EN 60529): IP 20

## CE-Kennzeichnung gemäß

- EMV Richtlinie 2014 / 30 / EU
- RoHS Richtlinie 2011 / 65 / EU
- EN 50491-3: 2009
- EN 50491-5-1: 2010,  
EN 50491-5-2: 2010,  
EN 50491-5-3: 2010
- EN 61000-6-2: 2005,  
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011
- EN 50581: 2012

## Umweltbedingungen

- Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
- Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C
- Rel. Feuchte (nicht kondens.): 5 % ... 93 %

## Mechanische Daten

- Gehäuse: Kunststoff (PC)
- DIN Reiheneinbau mit 1 TE (18 mm)
- Gewicht: ca. 40 g

## Bedien- und Anzeigeelemente

- 2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
- KNX Programmier Taste mit LED (rot)

## Ethernet

- 100BaseT (100MBit/s)
- Internet Protokolle ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP und Auto IP

## KNX

- Medium TP
- Interface Protokoll: cEMI
- Max. APDU Länge: 55
- Gerätemodell: System B
- Bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig über KNXnet/IP Tunneling
- KNXnet/IP Security (AES-128)

## Spannungsversorgung

- KNX Bus ca. 20 mA



## Anschlüsse

- Busklemme für KNX (rot / schwarz)
- LAN-Anschlussbuchse RJ-45

**Montage und Verdrahtung**

- Das Gerät kann für feste Installation in trockenen Innenräumen, zum Einbau in Stromverteilern oder Kleingehäusen auf Hutschienen verwendet werden.

**WARNUNG**

- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.

**ETS5 Datenbank**

[www.weinzierl.de/de/products/732/ets5](http://www.weinzierl.de/de/products/732/ets5)

**Manual**

[www.weinzierl.de/de/products/732/manual](http://www.weinzierl.de/de/products/732/manual)

**CE-Erklärung**

[www.weinzierl.de/de/products/732/ce-declaration](http://www.weinzierl.de/de/products/732/ce-declaration)

**Ausschreibungstext**

[www.weinzierl.de/de/products/732/tender-text](http://www.weinzierl.de/de/products/732/tender-text)



**Weinzierl Engineering GmbH**

D-84508 Burgkirchen / Alz

Deutschland

[www.weinzierl.de](http://www.weinzierl.de)

[info@weinzierl.de](mailto:info@weinzierl.de)