Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag

4

Jalousieaktormodul, 2fach, 230 V AC — Übertrag:

Gerät zum Betrieb im Raum-Controller-Grundgerät RC/A 8.1.

Zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousieantrieben.

Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar:
- Fahren AUF/AB
- STOPP / Lamellenverstellung
- Sicherheitsstellung bei Wetteralarm
- Lüftungsklappensteuerung
- Fahren in Position
- Einbindung in Szenen (wahlweise vom Benutzer änderbar)
- Aufruf von Szenen über 1-Bit- und 8-Bit-Telegramme
- Positions- und Statusrückmeldung
- Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr
- Sonnenschutzautomatik
- Einbindung in eine Fassadensteuerung

Das Gerät wird mit dem Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät automatisch mit der Versorgungs- und Einspeisespannung verbunden und einer Phase zugeordnet.

Ausgänge	2 unabhängige Umschaltkontakte mit gegenseitiger mechanischer Verriegelung für AUF/AB
Schaltspannung	0...264 V AC
Schaltvermögen	6 A (bei 230 V AC)
Anschluss	Steckbare Schraubklemmen
Montage	Raum-Controller-Grundgerät, beliebiger Steckplatz
Hersteller	ABB STOTZ- KONTAKT
Typ	**JA/M 2.230.1**
Material:	Lohn: .....

JA/M 2.230.1