

4. Einstellungen in der EIB-Tool-Software (ETS)

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: Merten
 Produktfamilie: 1.1 Systemgeräte
 Produkttyp: 1.1.03 Koppler
 Programmname: Dummy für Filtertabellen 7102/1
 Medientyp: Twisted Pair
 Produktname: Dummy-Gerät
 Bestellnummer: 6840 01

Hersteller: Merten
 Produktfamilie: 1.3 Schnittstellen/Gateways
 Produkttyp: 1.3.002 Dummy Applikation für Filtertabellen

Programmname: Dummy für Filtertabellen 7102/1

Medientyp: Twisted Pair
 Produktname: Dummy-Gerät
 Bestellnummer: 6840 01

5. Applikationen

Applikationsübersicht

Es ist folgende Applikation verfügbar:

Applikation	Vers.	Funktion
Dummy für Filtertabellen 7102/1	1	Diese Applikation ermöglicht es die Gruppenadressen, die mit dem FM-Tool programmiert wurden in der ETS einzutragen.

5.1 Applikation Dummi für Filtertabellen 7102/1 Version 1

Funktion

Diese Applikation ermöglicht es, die Gruppenadressen, die im Funktionsmodul verwendet wurden, in der ETS einzutragen. Dann werden diese Gruppenadressen bei der Erstellung der Filtertabellen der Linienkoppler berücksichtigt. Die Applikation läßt sich nicht, in den Busankoppler des Funktionsmoduls laden (Meldung Maskenversion inkompatibel).

Kommunikationsobjekte

Folgende Kommunikationsobjekte können ausgewählt werden:

Obj	Funktion	Kom.Objekte	Typ	Prio	Flags	Verhalten
0-9	1 BIT	1 Bit	1 Bit	Auto	LSKÜ	
10-12	2 BIT	2 BIT	2 Bit	Auto	LSKÜ	
13-15	3 BIT	3 BIT	3 Bit	Auto	LSKÜ	
16-18	4 BIT	4 BIT	4 Bit	Auto	LSKÜ	
19-21	5 BIT	5 BIT	5 Bit	Auto	LSKÜ	
22-24	6 BIT	6 BIT	6 Bit	Auto	LSKÜ	
25-27	7 BIT	7 BIT	7 Bit	Auto	LSKÜ	
28-37	1 Byte	1 Byte	1 Byte	Auto	LSKÜ	
38-47	2 Byte	2 Byte	2 Byte	Auto	LSKÜ	
48-50	3 Byte	3 Byte	3 Byte	Auto	LSKÜ	
51-53	4 Byte	4 Byte	4 Byte	Auto	LSKÜ	
54-56	6 Byte	6 Byte	6 Byte	Auto	LSKÜ	
57-59	8 Byte	8 Byte	8 Byte	Auto	LSKÜ	
60-62	10 Byte	10 Byte	10 Byte	Auto	LSKÜ	
63-65	14 Byte	14 Byte	14 Byte	Auto	LSKÜ	

Objekte: 66
 Maximale Gruppenadressen: 1000
 Maximale Zuordnungen : 1000

In der ETS werden im Feld Gruppenadressen bei jedem Objekt nur 100 Zeichen angezeigt. Dies hat keinen Einfluß auf die Anzahl der Gruppenadressen, die diesem Objekt zugeordnet werden können. Beim Ausdruck der Gerätedaten ist die Anzahl abhängig vom Papierformat.