

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		<p>Meldergruppenmodul, 4fach, EB</p> <p>Das MG/E Meldergruppenmodul dient der Erweiterung von Meldergruppen der GM/A 8.1 KNX-Gefahrenmelderzentrale. Das Modul wird in das Zentralengehäuse der KNX-Gefahrenmelderzentrale montiert. Es können max. zwei MG/E Meldergruppenmodule je Zentrale eingesetzt werden. Die Module besitzen jeweils 4 Meldergruppen zum Anschluss von Meldern der Sicherheitstechnik. Zusätzlich können über 3 schaltbare Ausgänge konfigurierbare Statusinformationen angezeigt werden. Das Meldergruppenmodul erfüllt die VdS-Richtlinien für Klasse A, B, C sowie DIN EN 50 131 Grad 1-3 und ISO/IEC 62 642 Grad 1-3.</p> <p>Applikationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschluss über den Sicherheits-Bus (S-Bus 1) - Frei parametrierbare Eingangsfunktionen zum Anschluss von Meldern der Sicherheitstechnik (Tür-/Fensterkontakte, Magnetkontakte, Glasbruchmelder, Verschlussmelder, technische Melder, Überfallmelder, Sabotagemelder) - Frei wählbare Melderüberwachung (Öffner- und Schließkontakte mit/ohne 2,7 kOhm Abschlusswiderstand, Scharfschaltlinie mit Sabotageüberwachung, Öffnerkontakte mit Alarm- und Sabotageüberwachung) - Frei parametrierbare Transistorausgänge für Statusinformationen <p>Schutzart: IP 30 nach DIN EN 60 529</p> <p>Einbaugerät für Montage in Zentralengehäuse Abmessungen (H x B x T): 90 x 63 x 25 mm</p> <p>Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT</p> <p>Typ: MG/E 4.4.1</p> <p>Material:..... Lohn:.....</p>	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

		MGE_441_AT_DE_V2-0 2CDC 513 069 D0101	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

MG/E 4.4.1

MG/E 4.4.1